SHARP

LC-42LE772EN

This is Why

- PRZEKĄTNA EKRANU 42 CALE (106 CM)
- PANEL O ROZDZIELCZOŚCI FULL HD (1920 X 1080)
- HD TUNER HD (DVB-T / DVB-C / DVB-S/S2)
- PILOT AIRMOUSE DOSTARCZONY W ZESTAWIE
- TECHNOLOGIA AKTYWNEGO PODŚWIETLENIA ACTIVE MOTION 300 HZ
- WBUDOWANY MODEM WI-FI Z OBSŁUGĄ STANDARDU DLNA
- INTELIGENTNA PLATFORMA AQUOS NET+ Z APLIKACJĄ REMOTE CONTROL
- ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ SIEĆ DLNA LUB Z PAMIĘCI USB

Modele serii LE772, dostępne z ekranami o przekątnych 42 i 50 cali, stanowią doskonałe unowocześnienie dowolnego salonu. Ich subtelny wygląd i kształtne linie elegancko dopasują się do każdego wystroju wnętrza.Większy ekran LED o rozdzielczości Full HD, panel 3D i 4 pary okularów 3D w zestawie oraz technologia aktywnego podświetlenia Active Motion 300 Hz, zapewniająca płynne odtwarzanie ruchomych obrazów, sprawiają, że jest to doskonały telewizor do oglądania transmisji sportowych i filmów akcji.Godziny niekończącej się rozrywki zapewnia Aquos Net+ - portal Smart TV firmy Sharp, który można obsługiwać przy pomocy dostarczonego w zestawie pilota Airmouse. Podłączenie telewizora LE772 firmy Sharp do dowolnego urządzenia mobilnego jest proste i zapewnia przyjemność. Dzięki mobilnej aplikacji Sharp Smart Remote możesz sterować swoim telewizorem za pomocą smartfona lub tabletu. Miracast umożliwia przeglądanie materiałów multimedialnych i odtwarzanie gier ze smartfona lub tabletu na dużym ekranie telewizora serii LE772.

EKRAN

- Przekątna obrazu cm / cale: **106/42**
- Rozdzielczość panelu: **1920 x 1080**
- Technologia panelu RGBY / RGB: ✗/✓
- Technologia panelu 3D / UV²A: ✓/✗
- Sposób przetwarzania kolorów przez panel: **8-bitowy**
- UHD (4K) / Full HD / HD-ready: ✗/✓/✓
- System podświetlenia LED / CCFL: ✓/✗
- Typ podświetlenia pełny / krawędziowy: ✗/✓
- Active Motion (Hz): **300**
- Pełne sterowanie podświetleniem / lokalne przyciemnianie / redukcja drżenia: ✗/✗/✓
- Jasność (cd/m²): **300**

SYSTEM AUDIO

- Wzmacniacz cyfrowy: **Digital**
- System automatycznego sterowania głośnością (AVC): ✓
- Cyfrowe wyjście audio: **PCM/Dolby Digital (Plus)**
- Liczba głośników (bez subwoofera): **2**
- Głośniki: moc wyjściowa (W): **8 + 8**
- System dźwięku B/G, D/K, I, L/L': ✓

GNIAZDA PODŁĄCZENIOWE

- HDMI: **4**/✗
- Funkcje HDMI: kanal Ethernet / zwrotny kanal audio (ARC): ✗/✓
- Funkcje HDMI: 3D / 4K: ✓/✗
- AQUOS Link / standard CEC: ✗/✓
- SCART: **2**
- Wejścia AV / S-Video / Component: ✓/✗/✓
- Wyjście: słuchawkowe / analogowe audio: ✓/✓
- Gniazdo cyfrowe: koncentryczne / optyczne: ✗/✓
- Gniazdo CI+ / CI: ✓/✓
- VGA / DVI / RS-232C: ✓/✗/✗
- WLAN / LAN: ✓/✓
- USB: **2**

OGÓLNE

- Inne funkcje: **4 x okulary 3D w zestawie**
- Kolor obudowy: **Tytanowy**
- Przyciski standardowe / dotykowe: ✓/✗
- Podstawa obrotowa: ✓
- Typ pilota: **Airmouse**
- Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł w mm): **957 x 605 x 220**
- Wymiary bez podstawy (szer. x wys. x gł w mm): **957 x 555 x 64**
- Ciężar z podstawą (kg): **14.5**
- Mocowanie VESA (mm): **200 x 200**
- EAN: **4974019828107**

SYSTEM ODBIORU

- Tuner SDTV / HDTV (MPEG4, H.264): ✓/✓
- Tuner DVB-S / DVB-S2: ✓/✓
- Tuner DVB-C / DVB-C2: ✓/✗
- Tuner DVB-T / DVB-T2: ✓/✗
- Tuner analogowy: ✓
- System NTSC (przez wejście AV) / PAL / SECAM: ✓/✓/✓

MULTIMEDIA

- AQUOS NET+: ✓
- HbbTV: ✓
- Dekoder teletekstu (pamięć stron): **1000**
- Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): **7-dniowy**
- Serwisy Premium VOD: ✓
- Zaprogramowane nagrywanie (PVR) z wykorzystaniem zewnętrznej pamięci USB: ✓
- Pauza na żywo (Timeshift) z wykorzystaniem zewnętrznej pamięci USB: ✓
- Wifi: ✓
- Miracast: ✓
- Aplikacja pilota na urządzenia mobilne: **Aplikacja sterowania telewizorem (systemy IOS i Android)**
- Odtwarzacz multimedialny (DLNA) filmów / zdjęć / muzyki: ✓/✓/✓
- Odtwarzacz multimedialny (USB) filmów / zdjęć / muzyki: ✓/✓/✓

EKOLOGIA/ENERGIA

- Wyłączenie przy braku sygnału, wyłączenie przy bezczynności: ✓
- Główny wyłącznik zasilania: ✓
- Przycisk ECO na pilocie, tryb oszczędzania energii w menu: ✓
- Ekologiczny system sterowania obrazem (EPC): ✓
- Podświetlenie LED: ✓
- Klasyfikacja efektywności energetycznej UE: **A+**
- roczne zużycie energii elektrycznej (kWh): **71**
- Zużycie energii elektrycznej w trybie włączenia (W), IEC 62087 Ed. 2.0: **49**
- Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W), EN 50564:2011: **0.5**
- Zużycie energii elektrycznej (Sieć)w trybie czuwania (W), EN 50564:2011:
- Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W), EN 50564:2011: **0.0**
- Współczynnik wartości szczytowej luminancji, z menu ustawień obowiązkowych (%): **73.8**
- Zawartość rtęci (mg): **0.0**
- Obecność ołowiu: ✓

www.sharp.pl

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE
UL. POLECZKI
33 BUDYNEK A2
02-822 WARSZAWA
TEL.: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 05
WWW.SHARP.PL